

# Delock Kabel antenowy SMA żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® I męski 1.13 20 cm długość gwintu 10 mm

## Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



**Numer artykułu 88419**

EAN: 4043619884193

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x SMA żeński grodzi >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
- Długość gwintu: 10 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość ze złączami: ok. 20 cm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź I-PEX Inc., MHF® I

---

## Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

## Interface

Złącze 1:	1 x Żeńska złączka SMA bulkhead
-----------	---------------------------------

## Technical characteristics

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	20 cm
Najmniejszy promień skrętu:	4,5 mm