Delock Antenna kábel RP-SMA anya válaszfali csatlakozóval apa I-PEX Inc., MHF® I-dugó 1.13 10 cm menethossz 10 mm fröccsenésálló

Leírás

Ezt a Delock antennakábelt egy eszköz belsejében az antenna jel továbbítására használják.
Az alaplap RP-SMA panelaljzatán lévő laza forrasztó karikának köszönhetően egy cseppmentes kapcsolat biztosított az egységgel.



Tételszám 88458

EAN: 4043619884582

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x RP-SMA anya válaszfali csatlakozó >
  1 x I-PEX Inc., MHF® I dugó
- Menethossz: 10 mm
- Impedancia: 50 Ohm
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: 1.13
- Kábel csillapítás: 3,2 dB @ 2,4 GHz / méter
- Kábelátmérő: kb. 1,13 mm
- Legkisebb hajlítási sugár: 4,5 mm
- Kábel színe: szürke
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 10 cm

Rendszerkövetelmények

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Egy szabad RP-SMA vagy I-PEX Inc., MHF® I csatlakozással

A csomag tartalma

- Kábel
- Anyacsavar és reteszelő gyűrű

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Interface

Csatlakozó 1:	1 x Csavaros RP-SMA-csatlakozóhüvely
Csatlakozó 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I dugó

Technical characteristics

Impedancia:	50 Ω

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koaxiális
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Kábel színe:	szürke
Cable length incl. connector:	10 cm
Legkisebb hajlítási sugár:	4,5 mm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).