Delock Antenski kabel RP-TNC ženski masivne glave na I-PEX Inc., MHF® I muški 1.37 20 cm sa zaštitom od prskanja

Opis

Antenski kabel tvrtke Delock prikladan je za spajanje komponenti radio-frekvencijske tehnologije.
Kroz unutarnji žlijeb u baznoj ploči i brtvu na RP-TNC bazi postiže se spoj na uređaj bez prskanja.



Predmet br. 88464

EAN: 4043619884643

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x RP-TNC ženski pregradni
  1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
- Impedancija: 50 ohma
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.37
- Slabljenje kabela: 2,5 dB @ 2,4 GHz po metru
- Boja kabela: crna
- Najmanji polumjer savijanja: 9 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 20 cm

Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim RP-TNC ili I-PEX Inc., MHF® I priključkom

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Sadržaj pakiranja

- Kabel
- Sigurnosni prsten, matica vijka, brtvom

Slike





© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Interface

Priključak 1:	1 x RP-TNC ženski pregradni
Priključak 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I muški

Technical characteristics

Impedancijaa:	50 Ω

Physical characteristics

Cable category:	koaksijalni
Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz po metru
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	20 cm
Najmanji polumjer savijanja:	9 mm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.