

Delock Antenski kabel RP-SMA ženski masivne glave na I-PEX Inc., MHF® I muški 1.13 20 cm navoj duljine 9 mm sa zaštitom od prskanja

Opis

Ovaj kabel antene tvrtke Delock koristi se za dovod signala na antenu unutar uređaja.

Zbog labavog brtvenog prstena na baznoj ploči na RP-SMA panelu, utičnica omogućava spajanje na jedinicu bez prskanja.



ca. 20 cm

Predmet br. 89511

EAN: 4043619895113

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x RP-SMA ženski masivne glave >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
- Duljina navoja: 9 mm
- Impedancija: 50 ohma
- Sa zaštitom od prskanja
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.13
- Slabljenje kabela: 3,2 dB @ 2,4 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 1,13 mm
- Najmanji polumjer savijanja: 4,5 mm
- Boja kabela: crna
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 20 cm

Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim RP-SMA ili I-PEX Inc., MHF® I priključkom

Sadržaj pakiranja

- Kabel
- Matica i sigurnosni prsten

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x RP-SMA ženska priključnica
Priključak 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I muški

Technical characteristics

Impedancijaa:	50 Ω
---------------	------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Boja kabela:	siv
Cable length incl. connector:	20 cm
Najmanji polumjer savijanja:	4,5 mm