
Delock Placă PCI Express x4 la 1 x NVMe M.2 tastă M pentru Server

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu o fantă M.2. Se poate conecta un modul M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230. Dacă cardul va fi instalat pe PC, suportul de slot nu trebuie să fie înlăturat. Datorită înălțimii mici, cardul se poate potrivi și pentru servere cu o înălțime a unității (1U).



Nr. 89929

EAN: 4043619899296

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  1 x 67 pini, M.2 key M slot
  1 x PCI Express x4
- Interfaţă: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 şi 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Suport pentru blocare pe sloturile PCI Express x16
- Dimensiunui (LxlxÎ) fără conector PCIe și suport pentru încuietori: aprox. 94 x 22 x 12 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.19 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber





© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- 1 x Ventilator
- Material de montare
- 3 x plăcuțe termice
- Șurubelniță
- Manual de utilizare

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe

Interface

Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x PCI Express x4, V3.0

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.