Delock Cititor de carduri universal USB 2.0

Descriere scurta

Acest cititor de carduri de la Delock are șase sloturi pentru carduri de memorie şi permite citirea şi scrierea multor tipuri diferite de carduri de memorie. Cititorul de carduri se poate conecta la un PC sau la un laptop prin intermediul interfeţei USB Tip-A.



Nr. 91471

EAN: 4043619914715

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  1 x USB 2.0 Tip-A, tată >
  1 x fantă CF
  1 x fantă SD / MMC
  1 x fantă MS
  1 x fantă xD
  1 x fantă M2
  1 x fantă Micro SD
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 56,6 x 43,5 x 13,2 mm
- Înlocuire la cald, Plug & Play

- Acceptă următoarele cartele de memorie:
  Slot 1
  CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor

  Slot 2
  SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Slot 3
MS, High Speed MS (HS-MS), MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate

Slot 4
xD, xD type M, xD type H

Slot 5
MS Micro (M2)

Slot 6
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, T-Flash, MMCmicro

*Este necesar un adaptor

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.4 sau superior
- Mac OS 8.6 sau superior
- Windows Server 2003
- Windows Vista/7/8.1/10
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Cititor de carduri universal USB 2.0
- Cablu USB 2.0
- Manual de utilizare

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Imagini







© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.