
Delock Cititor de carduri USB 2.0 pentru carduri de memorie Micro SD

Descriere scurta

Cititorul de carduri de la Delock poate fi utilizat pentru citirea și scrierea cardurilor de memorie Micro SD. Cititorul de carduri se poate conecta la un PC sau la un laptop prin intermediul interfeţei USB Tip-A. Cardul de memorie va fi conectat la conectorul USB de Tip-A al cititorului de carduri.



Nr. 91603

EAN: 4043619916030

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  1 x USB 2.0 Tip-A tată
  1 x fantă micro SD (integrat în mufa USB A)
- Chipset: Realtek RTS5153
- Acceptă următoarele cartele de memorie:
  Micro SD, Micro SD3.0 UHS-I, Micro SD4.0 UHS-II, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- 1 x indicator cu LED
- Înlocuire la cald, Plug & Play
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 28 x 13 x 4 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS 90.0 sau superior
- Linux Kernel 5.8 sau superior
- Mac OS 11.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- PC sau laptop cu un port USB liber

Pachetul contine

- Cititor de carduri USB 2.0

Imagini








© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.4 or above
Indicator cu LED:	1 x
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II Micro SDHC Ultra

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x fantă Micro SD

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5153

Physical characteristics

Lungime:	28 mm
Width:	13 mm
Height:	4 mm
Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.