

Delock Lettore di schede USB 3.0 all-in-one

Descrizione

Questo lettore di schede Delock dispone di sei slot per schede di memoria e consente la lettura e la scrittura di varie schede di memoria. Questo lettore di schede può essere collegato ad un PC o laptop tramite l'interfaccia USB Tipo-A.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A maschio >
 - 1 x slot CF
 - 1 x slot SD / MMC
 - 1 x slot MS
 - 1 x slot xD
 - 1 x slot M2
 - 1 x slot Micro SD
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Dimensioni (LxPxA): ca. 68 x 42 x 14 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Supporta le seguenti schede di memorie:
 - Slot 1**
CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor
 - Slot 2**
SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*
 - Slot 3**
MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, MS XC, MS # Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo
 - Slot 4**
xD, xD type M, xD type H
 - Slot 5**
MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2
 - Slot 6**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

*Adattatore necessario

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Mac OS 10.6 o superiore

Articolo n. 91719

EAN: 4043619917198

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Lettore di schede USB 3.0 all-in-one
- Manuale utente

Immagini

