

## Delock Pretvarač HDMI na 3G-SDI

### Opis

Ovaj pretvarač tvrtke Delock može se koristiti za pretvaranje HDMI signala na HD- ili 3G-SDI signal. Mogu se priključiti različiti video uređaji, odnosno kamera s HDMI izlazom na HD-SDI rekorder. SDI signal se prenosi konvencionalnim 75 omskim koaksijalnim kabelom s BNC spojnicima.



### Tehnički podaci

- Priključak:  
Ulaz:  
1 x HDMI-A ženski  
Izlaz:  
2 x BNC ženski (SDI)
- Skup čipova: GV7600
- Podržava 3G-SDI Level A
- Podržana rezolucija:  
SD 480i, 525i i 625i  
HD 720p 24, 25, 30, 50 i 60 Hz  
HD 1080i 50, 60 Hz  
HD 1080p 24, 25, 30, 50 i 60 Hz
- Brzina prijenosa podataka do 3 Gbps
- Podržava 8 audio kanala s 48 kHz PCM
- čvrsto metalno kućište
- Utrošak snage: maks 4 W
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 70 x 25 mm

### Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:  
innen ø ca. 2,1 mm  
izvana: ø oko 5,5 mm  
duljina: oko 9 mm

### Sadržaj pakiranja

- Pretvarač HDMI na 3G-SDI
- Nosači i vijci za montažu
- Napajanje

### Predmet br. 93238

EAN: 4043619932382

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box



Slike





Interface	
Priključak 1:	1 x HDMI-A ženski
Priključak 2:	1 x BNC ženski
priključak 3:	1 x BNC ženski
Technical characteristics	
Skup čipova:	GV7600
Physical characteristics	
Duljina:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	25 mm